

HANDLEIDING VOOR DE ZERO SRLS ZENDER

1. PRODUCTBESCHRIJVING EN BEOOGD GEBRUIK

Deze zender behoort tot het assortiment producten dat door **ZERO srls** wordt geproduceerd. De zenders in dit assortiment zijn ontworpen voor de **bediening van automatische deuropeners, poortopeners en soortgelijke apparaten**. Elk ander gebruik wordt als **oneigenlijk en verboden** beschouwd!

2. FUNCTIES VAN HET PRODUCT

De zender maakt gebruik van een transmissietechnologie genaamd **HCS** met een **rolling-code** (variabele code) en **no-cloning technologie**, wat de transmissiesnelheid aanzienlijk verbetert.

3. DE ZENDER TESTEN

1. Druk op een willekeurige toets van de zender.
 2. Controleer of het **LED-lampje oplicht** (FIG. 1).
 3. Indien het LED-lampje niet oplicht, raadpleeg dan het gedeelte "**De batterij vervangen**" in deze handleiding.
-

4. DE ZENDER OPSLAAN

Om alle functies van de zender te gebruiken, moet deze worden gekoppeld aan de ontvanger. Raadpleeg hiervoor de instructies van het gebruikte product. De zender werkt met **HCS-gecodeerde rolling code**.

5. KOPIËREN/KLONEN VAN EEN VASTE CODE (FIG. 4)

1. Houd de knop ingedrukt waarop u een vaste code wilt kopiëren.
 2. Het **blauwe LED-lampje begint te knipperen**.
 3. Wacht 10 seconden tot het **rode LED-lampje** gaat branden.
 4. Laat de knop los – u hebt nu **8 seconden** om de originele afstandsbediening ernaast te houden.
 5. Kies het kanaal dat u wilt kopiëren.
 6. Het **rode LED-lampje knippert**, wat aangeeft dat de code is ontvangen.
 7. Zodra zowel het **rode als blauwe LED-lampje branden**, is de code succesvol gekopieerd.
-

6. FABRIEKSRESET UITVOEREN (FIG. 3)

1. Houd de **eerste en derde knop** tegelijkertijd ingedrukt totdat het **rode en blauwe LED-lampje snel knipperen**.
 2. Druk op de knop die u wilt resetten.
 3. Het LED-lampje knippert rood en blauw, wat aangeeft dat de code is gewist.
-

7. IDENTIFICEREN OF DE CODE ORIGINEEL OF GEKLOOND IS

1. Druk op een willekeurige knop.
 2. **Vast knipperend LED-lampje:** originele code.
 3. **Snel knipperend LED-lampje:** gekloonde code.
-

8. DE BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij bijna leeg is:

- Het **LED-lampje reageert trager**.
- De helderheid van het **LED-lampje neemt af**.

Vervang de batterij door een **nieuw exemplaar van hetzelfde type** en let op de **polariteit** (FIG. 2).

● **Belangrijk!** Lege batterijen bevatten schadelijke stoffen. Gooi ze niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever ze in volgens de lokaal geldende voorschriften.

9. PRODUCTAFVOER

Dit product maakt deel uit van een automatiseringssysteem en dient samen met het systeem te worden afgevoerd.

● **Waarschuwing!** Sommige onderdelen van dit product kunnen schadelijke stoffen bevatten. Het mag niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid en moet **volgens de lokale regelgeving** worden verwerkt.

● **Let op!** Onjuiste verwijdering kan leiden tot **hoge boetes**.

10. TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12V alkalinevrij
- **Levensduur batterij:** ca. 3 jaar (bij 10 transmissies per dag)
- **Frequentie:** 433,92 MHz (\pm 75 kHz)
- **Uitgestraald vermogen:** ca. 1 mW E.R.P.


- **Radiocodering:** Rolling code, 72 bit HCS
 - **Temperatuurbereik:** -20°C tot +55°C
 - **Bereik:** 200 m (buiten), 35 m (binnen)
 - **Beschermingsklasse:** IP40 (voor huishoudelijk gebruik of beschermde omgevingen)
 - **Afmetingen:** 40 x 75 x 10 mm
 - **Gewicht:** 35 g
-

11. CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende **Velenich Giorgio**, Managing Director van **ZERO srl.**, verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen:

- **2014/35/EU**
- **2014/30/EU**
- **2014/53/EU**

Dit product valt onder **klasse 1** volgens bijlage V van de richtlijn.

 **ZERO srl.** – Via Roma 25/A, 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italië


 **Voor verdere ondersteuning of vragen, raadpleeg de technische klantenservice.**

FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4

